



Hersteller
FIBARO

Hersteller-Nr.
FGKF-601 ZW5

Artikel-Nr.
FIB1004ZZ

EAN / GTIN
5905279987562

UVP
49,00 €

Universelle Fernbedienung
30 verschiedene Aktionen konfigurierbar
Pinschloß gegen unbefugte Nutzung
Unterschiedliche Zugriffe für unterschiedliche Nutzer möglich
2 Jahre Batterielaufzeit

Kompatible, batteriebetriebene, kompakte Fernbedienung.

Der FIBARO KeyFob ist eine Z-Wave Plus-kompatible, batteriebetriebene, kompakte Fernbedienung. Sechs Knöpfe ermöglichen es, andere Geräte über das Z-Wave Netzwerk zu steuern und verschiedene, vom FIBARO System festgelegte, Szenen ablaufen zu lassen. Konfigurieren Sie Aktionen für einen, zwei, drei Klicks und einen gedrückt gehaltenen Knopf, um all Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Hauptfunktionen:

- Kompatibel mit jedem Z-Wave oder Z-Wave+ Controller
- Unterstützt die verschlüsselte Kommunikation (Z-Wave Netzwerksicherheitsmodus) mit AES-128

Verschlüsselung

- Komplett kabellos und batteriebetrieben
- Taschengröße
- Mit 6 einfach zu unterscheidenden Knöpfen
- 24 verschiedene Tasten-Ereignisse: Einzel-/Doppel-/Dreifach-Klick und Gedrückthalten für jeden Knopf
- Einfach zu handhaben
- Tasten-Ereignisse werden durch die eingebaute LED-Diode bestätigt

Technische Daten

- Batterietyp: CR2450 3.0V Batterie (enthalten)
- Batterielaufzeit: ungefähr 2 Jahre (mit Standardseinstellung und max. 5 Knopfdrucken pro Tag)
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- EU-Richtlinien: EMC 2014/30/EU, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
- Funkstandard: Z-Wave (500er Serie IC)
- Funkfrequenz: 868.4 or 869.8 MHz EU
- Reichweite: bis 50m (im Freien) und 40m (im Innenbereich, abhängig von Boden- und Baustruktur)
- Größe (L x W x H): 70 x 38 x 15 mm